

A REVISTA QUE GERA NEGÓCIOS



SEÇÃO DOS CONDUTORES PARA INSTALAÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS – 220 V – TRIFÁSICOS

| Potência nominal | | Corrente a plena carga (A) | Seção dos condutores (mm ²) | Distância máxima do circuito (m) | Fusíveis (A) |
|------------------|------|----------------------------|---|----------------------------------|--------------|
| KW | CV | | | | |
| 0,12 | 0,17 | 0,8 | 1,5 | - | - |
| 0,18 | 0,25 | 1,1 | 1,5 | - | 6 |
| 0,25 | 0,33 | 1,5 | 1,5 | - | 6 |
| 0,37 | 0,50 | 2,5 | 1,5 | - | 10 |
| 0,55 | 0,75 | 2,8 | 1,5 | - | 10 |
| 0,75 | 1 | 3,5 | 1,5 | - | 15 |
| 1,1 | 1,5 | 5 | 1,5 | - | 15 |
| 1,5 | 2 | 6,5 | 1,5 | - | 15 |
| 2,2 | 3 | 9 | 1,5 | 37 | 20 |
| 3 | 4 | 11,4 | 1,5 | 30 | 20 |
| 3,7 | 5 | 15 | 2,5 | 38 | 25 |
| 4,4 | 6 | 17 | 2,5 | 34 | 30 |
| 5,5 | 7,5 | 22 | 4 | 43 | 50 |
| 7,5 | 10 | 27 | 6 | 52 | 60 |
| 9,2 | 12,5 | 34 | 10 | 65 | 80 |
| 11 | 15 | 40 | 16 | 73 | 80 |
| 15 | 20 | 52 | 16 | 60 | 100 |
| 18,4 | 25 | 65 | 25 | 76 | 125 |
| 22 | 30 | 77 | 35 | 88 | 150 |
| 30 | 40 | 100 | 50 | 97 | 200 |
| 37 | 50 | 125 | 70 | 107 | 200 |
| 44 | 60 | 150 | 70 | 100 | 250 |
| 51 | 70 | 171 | 95 | 109 | 300 |
| 55 | 75 | 185 | 95 | 118 | 300 |
| 60 | 80 | 194 | 95 | 83 | 300 |
| 67 | 90 | 218 | 120 | 122 | 355 |
| 75 | 100 | 247 | 150 | 125 | 355 |
| 92 | 125 | 300 | 185 | 129 | 400 |
| 110 | 150 | 360 | 240 | 130 | 500 |



Faça o download desta tabela no seu celular.

Tabela Cortesia P&S – Aguarde novidades nas próximas edições